

适用于 110kV 绝缘杆的耐压试验装置

DAXZ-150kVA/300kV 调频式串联谐振试验装置

关键词

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、谐振耐压装置、变压器交流耐压试验

概述

变电站电气设备交流耐压谐振装置，采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验

摘要

方案型号：DAXZ-108kVA/108kV/27kV

方案名称：调频式串联谐振试验装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/102/index.html>

方案：电缆谐振试验解决方案

方案：发电机谐振试验装置方案

方案：变电站电气设备谐振装置

方案：CVT校验用谐振升压方案

方案：电缆耐压变频谐振试验方案

方案：发电机交流耐压谐振方案

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象及试验要求

1. 110kV 绝缘杆的耐压试验，试验频率 30-300Hz，最高试验电压不超过 300kV。

二、工作环境

1. 环境温度：-150C - 40 0C；
2. 相对湿度：≤90%RH；
3. 海拔高度：≤2500 米；

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：150kVA；
2. 输入电源：380V 电压，频率为 50Hz；
3. 额定电压：300kV；
4. 额定电流：0.5A；
5. 工作频率：30-300Hz；
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；
7. 工作时间：额定负载下允许连续 15min；过压 1.1 倍 1 分钟；
8. 温升：额定负载下连续运行 15min 后温升≤65K；
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)；
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级；

四、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》
GB2900	《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997	《高电压试验技术》

五、装置容量的确定

装置容量定为 150kVA/300KV，分 6 节电抗器，电抗器单节为 25kVA/50kV/0.5A 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时使用关系列表

被试品对象	设备组合	电抗器 25kVA/50kV 六节	激励变压器 输出端选择
110kV 绝缘杆		使用电抗器 6 节串联	20kV

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-10kVA/20kV/0.4kV 1 台

- a) 额定容量：10kVA；
- b) 输入电压：380V，单相；
- c) 输出电压：20kV；
- d) 输出电流：0.5A；
- e) 结 构：油浸式；
- f) 重 量：约 60kg；

2. 变频电源 DAXZ-BP -10kW/380V 1 台

- a) 额定输出容量：10kW
- b) 工作电源：380V，工频
- c) 输出电压：0 - 400V，单相
- d) 额定输入电流：26.3A
- e) 额定输出电流：26.3A
- f) 输 出 波 形：正弦波
- g) 电压分辨率：0.01kV
- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 - 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.01Hz

- k) 频率稳定度: 0.1%
- l) 运行时间: 额定容量下连续 15min
- m) 额定容量下连续运行 15min 元器件最高温度 $\leq 65K$;
- n) 噪声水平: $\leq 50dB$
- 1) 自动试验时, 自动跟踪系统的谐振状态, 当谐振状态发生变化, 超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。
- 2) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 异常波动时提示用户电压异常波动, 由用户根据试验情况进行操作
- 3) 全压输出保护: 在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出
- 4) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
- 5) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流, 谐振回路的
- 6) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
 - a) 过电压保护: 可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - b) 过电流保护: 可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - c) 击穿保护: 具有放电或闪络保护功能, 当高压侧发生对地闪络时, 自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害, 变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护: 试验电源断电后, 装置能快速保护
- 7) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后, 相互位置不变, 不损坏, 紧固件不松动
- 8) 外观及操作界面充分采用人性化设计, 美观大方, 操作简便
- 9) 重量约 22kg;

3. 高压电抗器 DAXZ -25kVA/50kV

6 节

- a) 额定容量: 25kVA;
- b) 额定电压: 50kV;
- c) 额定电流: 0.5A;

- d) 电 感 量：160H/单节
- e) 品质因素： $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)；
- f) 结 构：干式；
- g) 重 量：约 40kg；

4. 电容分压器 FRC-300 kV -700 pF

1 套

- a) 额定电压：300kV；
- b) 高压电容量：700pF
- c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$ ；
- d) 分 压 比：1000：1
- e) 测量精度：有效值 1.5 级；
- f) 重 量：约 20kg；

七、供货清单一览表

(一) 配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-10kVA/20kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP -10kW/380V	台	1	
3	高压电抗器	DAXZ -25kVA/50kV	台	6	
4	电容分压器	FRC-300kV-700pF	套	1	
5	试验连接线		套	1	

(二) 设备附件一览表

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	